

インバーター発電機

Generator

プロでも初心者でも！

多くのシーンに対応可能で
暮らしに役立つ！！



GV-28iF



DG-1900

仕様諸元

機種		GV-9i	GV-16i	GV-28iF	GV-29i	GV-30is	DG1700	DG1900	DG2700	DG3600
定格周波数		50Hz/60Hz切替式								
交流	定格出力	0.9kVA	1.6kVA	2.8kVA	2.9kVA	3.0kVA	1.7kw	1.9kw	2.7kw	3.6kw
	定格電圧/電流	100V/9A	100V/16A	100V/28A	100V/29A	100V/30A	100V/17A	100V/19A	100V/27A	100V/36A
直流	定格電圧/電流	12V/5A	12V/8A				12V/8.3A			
	総排気量	60cc	79.7cc	185cc	212cc		79cc		149cc	224cc
燃料タンク容量		2.6L	4.2L	9.3L	9.8L		4.0L		5.8L	7.2L
使用燃料		自動車用無鉛ガソリン								
燃料残量計		なし	なし	あり						
連続運転可能時間 ^{*1}		3.7～7.9時間	4.0～10.5時間	5.7～16.1時間	5.0～13.5時間	5.0～13.5時間	7.0～10.8時間	4.0～7.9時間	3.0～5.0時間	3.0～7.0時間
エンジンオイル容量		0.31L	0.38L	0.55L			0.35～0.4L	0.45L	0.5L	
エンジンオイル		エンジンオイルSE級以上 (SEA 10W-30)					エンジンオイルSE級以上 (SEA 10W-30または10W-40)			
始動方式		リコイルスターター方式				セルスターター/リコイルスターター併用	リコイルスターター方式	リコイルスターター方式/セルスターター方式	リコイルスターター方式/ACGスターター方式	
プラグ		A5RTC (TORCH) / CR5HSB (NGK)		F6RTC (TORCH) / BPR6ES (NGK)			E5T (TORCH) / BP5H (NGK)	E5T (TORCH) / BP5H (NGK)	E5T (TORCH) / BP5H (NGK)	E5T (TORCH) / BP5H (NGK)
交流		合計9Aまで (ACコンセント:2個)	合計16Aまで (ACコンセント:2個)	合計28Aまで (ACコンセント: 15A×2個、30A×1個)	合計29Aまで (ACコンセント: 15A×2個、30A×1個)	合計30Aまで (ACコンセント: 15A×2個、30A×1個)	AC100V×2個		AC100V×2個 AC100V/ 3P (25A)×1個	AC100V×4個 AC100V/ 3P (25A)×1個
直流		5Aまで (シガーソケット:1個)	8Aまで(シガーソケット:1個)				USB-A (5V/2.1A)×1個 USB-A (5V/1.0A)×1個 シガーソケット(12V/8.3A)×1個	シガーソケット (12V/8.3A)×1個	USB-A (5V/2.1A)×1個 USB-A (5V/1.0A)×1個 シガーソケット(12V/8.3A)×1個	
騒音値 ^{*2}		65～58dB (A)	65～59dB (A)	72～64dB (A)	67～61dB (A)	67～60dB (A)	59dB (A)	66dB (A)	69dB (A)	66.5dB (A)
本体寸法(W×D×H)		455×260×398mm	498×293×467mm	444×385×473mm	475×590×525mm	590×510×615mm	485×340×510mm		455×296×500mm	605×315×560mm
本体重量		14kg	22kg	28kg	44kg	50kg	18.3kg	19.7kg	22.5kg	34.5kg

用途別・インバーター発電機 使用シミュレーション

用途に合わせて、最適な発電機をお選びください。

900Wまでの電器は使用可能

非常時	 大型扇風機 消費電力: 150W 起動電力: 300W	 テレビ 消費電力: 300W	 ライト 消費電力: 100W×2台	 携帯電話 消費電力: 15W×4台	= 860w	建設作業・DIY	 大型扇風機 消費電力: 150W 起動電力: 300W	 ハロゲンライト 消費電力: 250W 起動電力: 500W	 バッテリー工具充電 消費電力: 60W	= 860w
-----	---------------------------------------	-----------------------	--------------------------	--------------------------	--------	----------	---------------------------------------	---	----------------------------	--------

1600W～1900Wまでの電器は使用可能

非常時	 ハロゲンヒーター 消費電力: 800W	 テレビ 消費電力: 300W	 冷蔵庫 (小型) 消費電力: 100W 起動電力: 400W	 携帯電話 消費電力: 15W×4台	= 1,560w	非常時	 冷蔵庫 (小型) 消費電力: 250W 起動電力: 1000W	 ハロゲンヒーター 消費電力: 800W	 テレビ 消費電力: 300W	 ライト 消費電力: 100W×6台	 携帯電話 消費電力: 15W×4台	= 2,760w
建設作業・DIY	 サンダー (小型) 消費電力: 400W 起動電力: 800W	 ハロゲンライト 消費電力: 250W 起動電力: 500W	 ライト 消費電力: 100W×2台	 バッテリー工具充電 消費電力: 60W	= 1,560w	建設作業・DIY	 電動丸ノコ 消費電力: 600W 起動電力: 1200W	 サンダー (小型) 消費電力: 400W 起動電力: 800W	 ハロゲンライト 消費電力: 250W 起動電力: 500W	 ノートパソコン 消費電力: 200W	 バッテリー工具充電 消費電力: 60W	= 2,760w

発電機の選び方

- 1 使用する機器の「消費電力」を確認する。
- 2 右記表を参考に、適切な発電機を選ぶ。

必要発電量の目安	消費電力の4倍	消費電力の2倍	消費電力の1倍
	・エアコンプレッサー ・冷蔵庫 ・水中ポンプ ・水銀灯	・チェンソー ・ヘアドライヤー ・扇風機 ・ハロゲン灯 ・丸ノコ ・電気ドリル	・携帯電話 ・テレビ ・電気ポット ・パソコン ・バッテリー工具充電 ・ハロゲンヒーター

●電気機器の種類によって始動時に必要な電力は、消費電力の数倍が必要な為、使用する電気機器の消費電力をそのまま発電機の出力に置き換えて使用することはできません。●消費電力の詳細は電気機器の取扱説明書を確認するか、電気機器会社へお問い合わせください。

※本仕様は予告なく変更することがあります。
このカタログの内容及び価格 (消費税10%含む) は、2026年9月現在のものです。



安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。

●お問い合わせは

株式会社 ISEKI アグリ

本 社 〒116-0013 東京都荒川区西日暮里5-3-14 (FSビル9F) TEL. (03) 3803-7951
 関東事業所 〒365-0028 埼玉県鴻巣市鴻巣1-2-0 TEL. (048) 543-3620
 関西事業所 〒651-2113 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬842-12 TEL. (078) 977-1170
 北海道・東北営業所 〒989-2421 宮城県岩沼市下野郷字新南長沼1-2 TEL. (0223) 25-5682
 関東営業所 〒365-0028 埼玉県鴻巣市鴻巣1-2-0 TEL. (048) 543-3620
 関西営業所 〒523-0015 滋賀県近江八幡市上田町1-3-2 TEL. (0748) 38-0131
 中四国営業所 〒739-2105 広島県東広島市高屋町檜山921-5 TEL. (082) 434-7161
 九州営業所 〒861-2297 熊本県上益城郡益城町安永140-0 TEL. (096) 286-8888



詳しくはWEBで ISEKIアグリ

http://www.iseki-agri.co.jp/

QRコードからでも
ご覧いただけます!



P/N 9051AD-20 2026.09[®]

プロユースも使える高品質インバーター発電機

GVシリーズの特長

超低騒音設計


国土交通省の「超低騒音建設機械」指定を取得。周辺環境に配慮した優秀な発電機であることが認定されました。例えばGV-16iの運転音は59～65dB。一般的な会話と同レベルです。



安定した高品質な出力を可能

交流、直流共に正弦波、安定した高品質な出力を可能にしましたので精密機器が使えます。直流DC12Vは従来鉛バッテリー専用の直流電流しか出力できませんでしたが、専用回路装備によりリチウムイオン電池等の充電にも使えます。

[DC電圧の波形比較イメージ]



シガーソケット装備

多様な電力供給を実現する業界初の12Vシガーソケット装備



キャブレター脱着が簡単

キャブレターは整備時に脱着しやすいように開口部を専用設計、ナット2個で簡単に外せます。



オイル点検窓

日常的なオイル点検とオイル交換が簡単にできます。



DGシリーズの特長



セルスターター装備。リモコンでエンジン始動・停止が簡単。



上方引上げのリコイルで始動性もラクラク!



軽量・コンパクトで持ち運び楽々。収納にも便利です。



AC100V/20A×2個
シガーソケット(12V/8.3A)×1個
USBポート(2.1A/1A)×2個
付属のUSBアダプターを使用すればUSBポート×2個追加

GVシリーズのオプションパーツ

大きな容量が必要な時に

別売 並列運転コネクター



●並列接続にて使用の場合
GV-9i 900+900=1600VA
GV-16i 1600+1600=3000VA
GV-29i 2900+2900=5600VA
にて使用可能

別売の並列運転ケーブルで2台の発電機を繋げば、1台の発電機では使用できない電気機器も運転可能です。接続はコントロールパネルにある並列端子に接続するだけ。



対象	GV-9i	GV-16i	GV-29i
コードNO.	S065055601	S065055101	S065084301

移動ラクラク

別売 GV-16i用キャリー



重量が20kgを超えるGV-16iでもキャリーの上にセットするだけで、女性にも簡単に移動できます。また、ハンドル部分は折りたたむのでコンパクトに収納できます。

対象	GV-16i
型式	GVC-1
コードNO.	GVC1

バッテリーの充電に

別売 鉛蓄電池充電ケーブル



鉛バッテリーの充電に使用できます。
*車のバッテリー上がりの始動には使用できません。

対象	GV-iシリーズ共通*
型式	PA-373
コードNO.	PA373

*GV-2000/2300には使用できません。

場所の有効活用

別売 段積みフレーム



内容
フレーム2個
金具4個
ネジ8本

対象	GV-28iF
コードNO.	S065129001

様々なシーンに対応可能で使い方たくさん!!



キャンプ時に1台あると便利!



DIY作業がどこでも可能です。

PCやスマホの充電に!



災害時にも役立ちます。



GV-9i

応援価格 ¥67,760 (税込)

定格出力 0.9kVA	連続運転時間 3.7~7.9時間
交流 100V-9A	直流 12V-5A
シガーソケット	



GV-16i

応援価格 ¥99,770 (税込)

定格出力 1.6kVA	連続運転時間 4.0~10.5時間
交流 100V-16A	直流 12V-5A
シガーソケット	



GV-28iF

応援価格 ¥99,770 (税込)

定格出力 2.8kVA	連続運転時間 5.7~16.1時間
交流 100V-28A	直流 12V-8A
シガーソケット	



GV-29i

応援価格 ¥157,960 (税込)

定格出力 2.9kVA	連続運転時間 5.0~13.5時間
交流 100V-29A	直流 12V-8A
シガーソケット	

●キャリー付 ●燃料残量計付



GV-30is

応援価格 ¥217,800 (税込)

定格出力 3.0kVA	連続運転時間 5.0~13.5時間
交流 100V-30A	直流 12V-8A
シガーソケット	

●キャリー付 ●燃料残量計付 ●積算時間系付



DG1700

応援価格 ¥99,000 (税込)

定格出力 1.7kW	連続運転時間 7.0~10.8時間
交流 100V-17A	直流 12V-8.3A
シガーソケット	



DG1900

応援価格 ¥121,000 (税込)

定格出力 1.9kW	連続運転時間 4.0~7.9時間
交流 100V-19A	直流 12V-8.3A
シガーソケット	



DG2700

応援価格 ¥181,500 (税込)

定格出力 2.7kVA	連続運転時間 3.0~5.0時間
交流 100V-27A	直流 12V-8.3A
シガーソケット	



DG3600

応援価格 ¥242,000 (税込)

定格出力 3.6kW	連続運転時間 3.0~7.0時間
交流 100V-36A	直流 12V-8.3A
シガーソケット	

●キャリー付